

GENERADOR HUSQVARNA G3200P



Diseñado para abastecer hogares y lugares de trabajo, este generador de tamaño mediano con potencia nominal de 2,8 kW (50 Hz) es eficiente, confiable y fácil de usar incluso en entornos difíciles donde el suministro de electricidad puede ser limitado. El tanque de combustible de 14 L garantiza un rendimiento continuo de su motor de gasolina de fácil arranque.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindrada	212 c.c.
Tipo de combustible	Nafta
Peso	49 Kg
Motor	Husqvarna
Potencia (HP)	5,8 HP
Capacidad de combustible	14 lts
Frecuencia	50 Hz
Origen	RPC
Tensión (CA)	220 V
Sistema de arranque	Retráctil
Capacidad de aceite del motor	0,6 lts.
Fase	Monofásico
Potencia nominal (kW)	2,8 kW
AC Salida	2x 220V-20A Type "I"
DC Salida	1x 12V-8A
Nivel de potencia sonora medido	94
Autonomía (50% / 100%)	12 h / 9 h
Consumo (g/kWh)	395 g/kWh
Potencia máxima (kW)	3,2 kW